

ZETAGI BV131

NOTICE D'UTILISATION

A – CARACTERISTIQUES

Fréquences:	26 - 30 MHz
Alimentation:	200 VAC 50Hz
Puissance d'entrée:	1 - 10W AM, 1 - 20W BLU
Puissance de sortie:	80 - 100W AM, 200W BLU
Impédance de sortie:	25 - 75 Ω
Fusible:	1,6 A
Lampe:	EL 500
Dimensions:	170 x 125 x 240 mm
Poids:	4,250 Kg

B – UTILISATION

Connectez à l'aide d'un câble de 50cm environs la sortie de l'émetteur avec la prise de l'amplificateur, marquée TRANSMETTITORE et la câble d'antenne sur l'autre prise.

Connectez la fiche d'alimentation du réseau 220 Volts.

Positionnez la commande AM-SSB sur le type d'émission que vous voulez utiliser.

Positionnez la commande correspondante sur STAND BY.

Positionnez la commande TUNE environ au milieu du réglage

Environs 60 secondes après l'allumage, baissez la commande STAND BY.

Passer en émission par intervalles d'environs 2 – 3 secondes et réglez la commande TUNE pour atteindre le maximum de la puissance sur le cadran.

Pour exclure momentanément l'amplificateur, il suffit de porter la commande correspondante sur STAND BY.

Ne pas utiliser l'amplificateur s'il n'est pas accordé pour la puissance maximale.

Il est conseillé de ne pas rester en mode Emission plus de 10 minutes sans interruptions.

Laissez libres les aérations.

ATTENTION: L'utilisation d'amplificateur est interdite dans certains pays et notamment en France.

D - REMARQUES SUPPLEMENTAIRES

Les règles premières d'utilisation sont simples, encore faut-il qu'elles soient respectées.

1) Connaître les canaux d'appel

9: Canal d'appel d'urgence ou canal d'urgence.

19: Canal de la route et des routiers.

27: Canal d'appel AM.

11: Canal d'appel FM.

44: (4 Supérieure) Canal d'appel USB/LSB (hors normes Françaises)

2) Connaître le langage utilisé sur la fréquence.

Nous tenons à votre disposition la plupart des **Codes Q** (<http://www.pmsc.fr/doc/codeq.php>) utilisés ainsi que les abréviations.

3) Toujours rester calme et ne jamais répondre aux insultes et injures malheureusement trop courantes.

4) Respecter le Code de déontologie suivant:

-Respect d'autrui en fréquence

-Respect des canaux d'appel (dégager aussitôt le contact établi)

-Respect des forces de l'ordre (la CB n'est pas, contrairement à la publicité qui en est faite, un appareil qui peut sauver votre permis à points, vous vous en rendez compte vous même).

-Respect des téléspectateurs en évitant de moduler trop près des antennes TV ou en utilisant trop de puissance. (nous pouvons éventuellement vous fournir des renseignements complémentaires à ce sujet).

Je ne peux que vous souhaiter de passer de bons moments en compagnie de votre appareil qui je l'espère vous donnera entière satisfaction.

Je me tiens à votre disposition pour tous vos problèmes concernant la C.B.